

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ «СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ»

Схема 1С – применяется при сертификации серийно выпускаемой продукции. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), обеспечивающее маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия;

Схема 2С – применяется к группе выпускаемой продукции, на которую изготовитель имеет сертификат системы менеджмента. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), обеспечивающий маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия;

Схема 3С – применяется к группе продукции. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное лицо изготовителя) или продавец (импортер) и обеспечивает маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия (импортируемой продукции в удобной для заявителя форме). Сертификация продукции по данной схеме может быть проведена до ввоза на территорию Республики Узбекистан. В этом случае заявитель несет ответственность за отбор образцов сертифицированной продукции и их доставку в орган по сертификации.

Схема 4С – применяется к единичному (единичному) изделию при условии отсутствия повреждений изделия в ходе испытаний и измерений, предусмотренных техническим регламентом. В этом случае заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец (импортёр);

Схема 5С – применяется для продукции, выпускаемой серийно, при которой невозможно полностью подтвердить соответствие готовой продукции требованиям технического регламента путем испытаний и измерений. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), обеспечивающий маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия;

Схема 6С – применяется для продукции, выпускаемой серийно, когда невозможно полностью подтвердить соответствие готовой продукции требованиям технического регламента испытаниями и измерениями, а также для продукции, выпускаемой серийно, при наличии у изготовителя сертификата на систему менеджмента. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), обеспечивающий маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия;

Схема 7С – применяется в случаях, когда планируется выпуск модификаций продукции для продукции, предназначенной для серийного производства. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), обеспечивающий маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия;

Схема 8С – применяется для продукции, выпускаемой серийно, для которой планируется выпуск модификаций продукции, предназначенных для серийного производства, и на которую изготовитель имеет сертификат системы менеджмента. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), обеспечивающий маркировку сертифицированной продукции знаком соответствия;

Схема 9С – распространяется на единичную (единичную) продукцию, предназначенную для оснащения предприятий республики. Сертификация по данной схеме осуществляется на основании анализа технической документации. Заявителем в этом случае выступает изготовитель (уполномоченное лицо изготовителя) или продавец (импортёр).

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Схема **1D** – применяется для продукции, выпускаемой серийно, при декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявителя. В этом случае заявителем выступает изготовитель или уполномоченное им юридическое лицо;

Схема **2D** – применяется при декларировании соответствия группы продукции или единичного изделия на основании собственных доказательств заявителя. В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное им юридическое лицо) или продавец (импортер);

Схема **3D** – применяется при декларировании соответствия серийно выпускаемой продукции на основании доказательств, полученных с участием ИЛ, и собственных доказательств заявителя (при их наличии). В этом случае заявителем выступает изготовитель или уполномоченное им юридическое лицо;

Схема **4D** – применяется при декларировании соответствия партии продукции или единичного изделия на основании доказательств, полученных с участием ИЛ, и собственных доказательств заявителя (при их наличии). В этом случае заявителем выступает изготовитель (уполномоченное им юридическое лицо) или продавец (импортёр);

Схема **5D** – применяется при выпуске модификаций продукции, предназначенной для серийного производства. Заявителем выступает изготовитель или уполномоченное им юридическое лицо;

Схема **6D** – применяется к серийно выпускаемой продукции с внедренной системой менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента изготовителя. Заявителем является изготовитель или уполномоченное им юридическое лицо.